

安全チェックシート（施設用照明器具）

●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。

●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

| LED 器具 | LED 以外 | 安全点検項目 | 点検年月 | 点検結果 | | | 処置手順 |
|-----------|-----------|--|------|------|---|--|------|
| | | | | / | / | / | |
| ○ | ○ | A1. 累積点灯時間が40,000時間以上である。 | | | | ✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。 | |
| ○ | ○ | A2. 使用期間が15年以上である。 | | | | | |
| ○ | ○ | A3. こげくさい臭いがする。 | | | | | |
| ○ | ○ | A4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。 | | | | | |
| ○ | ○ | A5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。 | | | | | |
| ○ | ○ | A6. 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。 ・LED照明器具でランプへ電源給電コネクタがある場合、その部位も確認。 | | | | ✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のため速やかに、新しい照明器具にお取り替えください。 詳細版によるチェックをお勧めします。 ※ 指定のランプにお取り替えください。 | |
| ○ | ○ | B1. 使用期間が10年以上である。 | | | | | |
| ○ | ○ | B2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる。 ・蛍光灯器具の場合、黒化についても確認。 | | | | | |
| ○ | ○ | B3. ランプを交換しても点灯までに時間が長くなる。 ・蛍光灯器具の場合、グロースタータも交換して確認。 | | | | | |
| ○ | ○ | B4. ランプを交換してもちらつきが止まらないものがある。 ・蛍光灯器具の場合、グロースタータも交換して確認。 | | | | | |
| ○ | ○ | B5. 他のランプより極端に暗いものがある。 ・蛍光灯器具の場合、ランプも交換して確認。 ・LED照明器具の場合、光源の一部、又は全体に暗い部分があるかを確認。 | | | | | |
| ○ | ○ | B6. 点灯時にブレーカが動作することがある。 | | | | | |
| ○ | ○ | B7. 可動部分（開閉箇所、調節箇所など）の動きが鈍い。 | | | | | |
| ○ | ○ | B8. 器具取付部及びランプ取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。 | | | | | |
| ○ | ○ | B9. ここ2、3年、故障による取替台数が増えている。 | | | | | |
| ○ | ○ | B10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。 | | | | | |
| ○ | ○ | B11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。 | | | | | |
| ○ | ○ | B12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。 | | | | | |
| ○ | ○ | B13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。 | | | | | |
| ○ | ○ | B14. 指定外のランプを使用している。※ | | | | | |
| / | ○ | C1. ランプの端部が極端に黒化している。 | | | | ✓印のものはランプ使用器具の場合、新しい適合ランプに交換してください。また、ランプの交換が出来ない場合は、新しい器具にお取り替えください。 | |
| / | ○ | C2. グロースタータ（点灯管）が点滅を繰り返す。 | | | | | |
| ○ | / | C3. ランプの本体、又はグローブに変色、変形、ひび割れがある。 | | | | | |
| ○ | ○ | C4. 器具に適合外のランプが取り付けられている。 | | | | | |
| ○ | ○ | D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。 | | | | ✓印がある場合は、直ちに取り除いてください。 | |

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。